Theoretische Informatik I

Einheit 4.2

Modelle für Typ-0 & Typ-1 Sprachen

1. Nichtdeterministische Turingmaschinen
2. Äquivalenz zu Typ-0 Sprachen
3. Linear beschränkte Automaten
   und Typ-1 Sprachen

Maschinenmodelle vs. Grammatiken

- **Ableitbarkeit $w \longrightarrow_G z$ ist nichtdeterministisch**
  - In w können verschiedene Teilworte ersetzt werden
  - Auf ein Teilwort können verschiedene Regeln angewandt werden
  - Simulation erfordert nichtdeterministisches Maschinenmodell
- **Maschinenmodelle sind i.a. deterministisch**
  - Nichtdeterministische Modelle sind "unrealistisch" und nur für elegantere Modellierung geeignet
  - Nichtdeterministische Modelle sind evtl. deterministisch simulierbar aber nur mit exponentiellem Aufwand
- **Verwende nichtdeterministische Turingmaschinen**

  "Simultane" Behandlung vieler alternativer Konfigurationen
  - Zeige Äquivalenz zu deterministischen Turingmaschinen
  - Zeige Äquivalenz zu Typ-0 Grammatiken
  - Zeige Äquivalenz zu Typ-1 Grammatiken für eingeschränktes Modell

Nichtdeterministische Turingmaschinen

- **Eine nichtdeterministische Turingmaschine (NTM) ist ein 7-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ mit**
  - Q nichtleere endliche **Zustandsmenge**
  - Σ endliches **Eingabealphabet**
  - $\Gamma \supseteq \Sigma$ endliches **Bandalphabet**
  - $\delta : Q \times \Gamma \to \mathcal{P}_e(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$ endliche **Überführungsfunktion**
  - $q_0 \in Q$ **Startzustand**
  - $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ **Leersymbol des Bands**
  - $F \subseteq Q$ Menge von **akzeptierenden** (End-)**Zuständen**
- **Definition von $\vdash^*$ und $L(M)$ analog zu DTM**
  - $(uZ, q, Xv) \vdash (u, p, ZYv)$, falls $(p, Y, L) \in \delta(q, X)$
  - $(u, q, Xv) \vdash (uY, p, v)$, falls $(p, Y, R) \in \delta(q, X)$

    $\vdots$
  - $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F.\ \exists u, v \in \Gamma^*.\ (\epsilon, q_0, w) \vdash^* (u, p, v)\}$

Jede NTM ist durch eine DTM simulierbar

Verarbeite alle Alternativen sequentiell

- **Für $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ definiere Mengen K_i^w**
  - Menge der in i Schritten erzeugbaren Konfigurationen bei Eingabe w

    $$K_0^w := \{(\epsilon, q_0, w)\}, \quad K_{i+1}^w := \{\kappa' \mid \exists \kappa \in K_i^w.\ \kappa \vdash \kappa'\}$$
  - Es gilt $w \in L(M) \Leftrightarrow \exists i.\ \exists p \in F.\ \exists u, v \in \Gamma^*.\ (u, p, v) \in K_i^w$
- **Beschreibe DTM zur Erzeugung der K_i^w**

K_0^w			K_1^w								K_2^w						
q_0	$w_1..w_n$	\$	#	$u_1^1 \mid q_1^1 \mid v_1^1$	#	$u_1^2 \mid q_1^2 \mid v_1^2$	# $\cdots$ #	$u_1^{j_1} \mid q_1^{j_1} \mid v_1^{j_1}$	\$	#	$u_2^1 \mid q_1^1 \mid v_2^1$	# $\cdots$ #	$u_2^{j_2} \mid q_2^{j_2} \mid v_2^{j_2}$	\$	$\cdots$		

  - Arbeitsband beschreibt alle bisher erzeugten Konfigurationen der NTM
    Die aktuell betrachtete Konfiguration κ wird markiert
  - Lesen: Extrahiere aus κ das gelesene Symbol X und Zustand q der NTM
  - Verarbeiten: Erzeuge aus κ und $\delta(q, X)$ alle Nachfolgekonfigurationen
    Lösche Markierung von κ und markiere nächste Konfiguration auf Band

Jede mögliche Konfiguration der NTM wird von der DTM aufgesucht

Simulation von NTMs ist exponentiell

- **Größe der DTM linear mit Größe der NTM**
  - Zustandsüberführungstabelle wird durch Unterprogramme codiert
  - Berechnung der Nachfolgekonfigurationen auf einem Hilfsband
- **Rechenzeit wächst exponentiell**
  - Einzelschritte linear in Größe einer NTM Konfiguation simulierbar
    - Bestimmen einer Nachfolgekonfiguration ist "konstant"
    - Schreiben der Nachfolgekonfiguration linear (zwei Arbeitsbänder)

  Aber ...
  - Rechenzeit der NTM ist Länge des kürzesten akzeptierenden Pfades
  - Bei k Alternativen pro Schritt muß die Simulation für n Schritte der NTM im schlimmsten Fall bis zu k^n Konfigurationen erzeugen

Turingmaschinen als Maschinenmodell für $\mathcal{L}_0$

Typ-0 Grammatiken und Turingmaschinen beschreiben dieselbe Klasse von Sprachen

- **Grammatik $\longrightarrow$ Turingmaschine**

  Turingmaschine simuliert Anwendung der Produktionsregeln

  – Ableitbare Wörter werden schrittweise auf Hilfsband geschrieben

  – Wörter auf dem Hilfsband werden mit der Eingabe verglichen

  Maschine akzeptiert, wenn $w \in L(G)$, und terminiert sonst nicht

- **Turingmaschine $\longrightarrow$ Grammatik**

  Grammatik simuliert Konfigurationsübergänge der Turingmaschine

  – Erzeuge alle möglichen Eingabewörter und Anfangskonfigurationen

  – Codiere Konfigurationsübergänge von M als Regeln

  – Simuliere Akzeptieren durch Löschen von Nonterminalsymbolen

  Grammatik generiert genau alle Wörter, die M akzeptiert

SATZ: $L \in \mathcal{L}_0 \Rightarrow L$ SEMI-ENTSCHEIDBAR

Zu jeder Grammatik $G = (V, T, P, S)$ kann eine NTM M konstruiert werden mit $L(G) = L(M)$

1. **Schreibe die Eingabe w auf Hilfsband 1**
2. **Schreibe das Startsymbol S auf Hilfsband 2**
3. **Simuliere eine Regelanwendung in G**
   - Wähle nichtdeterministisch ein Teilwort u des Wortes auf Band 2
   - Wähle nichtdeterministisch eine Regel der Form $u \rightarrow v$ aus P
   - Verschiebe Symbole, die rechts von u stehen, um $|v| - |u|$ Stellen
   - Ersetze u durch v
4. **Vergleiche w mit dem Wort auf Hilfsband 2**
   - Akzeptiere w, wenn die Worte gleich sind
   - Ansonsten fahre fort mit 3.

Korrektheit der Konstruktion

- **M simuliert Ableitbarkeit in G**
  - Nach i Schritten steht auf Band 2 ein Wort w_i mit $S \xrightarrow{i}_G w_i$
  - Wenn M das Wort w nach i Schritten akzeptiert, dann gilt $w = w_i$
- **M akzeptiert $L(G)$**
  - Es gilt $\boldsymbol{w \in L(G) \Leftrightarrow \exists i.\ S \xrightarrow{i}_G w}$
  - Wenn M das Wort w nach i Schritten akzeptiert, dann gilt $S \xrightarrow{i}_G w$, also $w \in L(G)$
  - Wenn $S \xrightarrow{i}_G w$ gilt, dann kann M in i Schritten das Wort w auf Band 2 erzeugen und akzeptieren, also $w \in L(M)$
- **M terminiert nicht immer**
  - Für $w \notin L(G)$ gilt $w \neq w_i$ für alle i

Satz: L semi-entscheidbar $\Rightarrow$ $L \in \mathcal{L}_0$

Simuliere Abarbeitung der Turingmaschine

- **Idee: Generiere alle Konfigurationen von M**
  - Konfigurationen (u,q,v) werden als Wörter uqv codiert
  - Begrenzer # trennt Eingabe w von Konfigurationen
  - Verarbeitung von w simuliert durch Wörter der Form $w \# uqv \#$
- **Beschreibe Konfigurationsübergänge durch Regeln**
  - Regeln simulieren Vorschriften für Erzeugung von $\vdash$ aus δ
- **Lege w frei, wenn M akzeptiert hat**
  - Entferne Wort nach #, wenn M einen Endzustand erreicht
- **Grammatik erzeugt von M akzeptierte Sprache**
  - $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F.\, \exists u, v \in \Gamma^*.\, (\epsilon, q_0, w) \vdash^* (u, p, v)\} = L(M)$

Regeln der Grammatik G

- **Erzeugung von Anfangskonfigurationen**
  - Regeln zur Erzeugung aller Wörter der Form $w \# q_0 w \#$
- **Simulation der Konfigurationsübergänge**
  - Regeln der Form $q\,X\,V \mapsto Y\,p\,V$ für $V \in \Gamma,\ \delta(q,X) = (p,Y,R)$
  - Regeln der Form $q\,X\,\# \mapsto Y\,p\,B\,\#$ für $\delta(q,X) = (p,Y,R)$
  - Regeln der Form $Z\,q\,X \mapsto p\,Z\,Y$ für $Z \in \Gamma,\ \delta(q,X) = (p,Y,L)$
  - Regeln der Form $\#\,q\,X \mapsto \#\,p\,B\,Y$ für $\delta(q,X) = (p,Y,L)$
- **Schlußregeln für Endzustände**
  - Regeln der Form $Z\,q \mapsto q$ für $Z \in \Gamma,\ q \in F$
  - Regeln der Form $q\,Z \mapsto q$ für $Z \in \Gamma,\ q \in F$
  - Regeln der Form $\#\,q\,\# \mapsto \epsilon$ für $q \in F$

Detailbeweise z.B. in Erk-Priese, Seite 199–201

Linear beschränkte Automaten

Welches Modell paßt zu Typ-1 Sprachen?

- **Typ-1 Sprachen werden "expansiv" erzeugt**
  - In jeder Ableitung $S \longrightarrow w_1 \longrightarrow w_2 \ldots \longrightarrow w$ eines Wortes $w \in L(G)$ ist keines der w_i länger als w (Ausnahme $w = \epsilon$)
  - Turingmaschine braucht maximal $|w|$ Bandzellen zur Simulation
- **Beschränke NTMs auf linearen Bandverbrauch**
  - Das Arbeitsband ist nur halbseitig unendlich
  - Anfangskonfigurationen haben die Form $(\epsilon, q_0, w\#)$
  - $\#$ ist ein spezielles Bandende-Symbol, das niemals überlaufen oder überschrieben werden darf
- **Formal: linear beschränkter Automat (LBA)**
  - NTM $M = Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ mit halbseitig unendlichem Band und ausgezeichnetem Symbol $\# \in \Gamma \setminus (\Sigma \cup \{\mathrm{B}\})$ und der Einschränkung $\delta(q,\#) \subseteq \{(p,\#,L) | p \in Q\}$ für alle $q \in Q$

Linear beschränkter Automat für $\{0^n 1^n 2^n | n \in \mathbb{N}\}$

1. **Anfangskonfiguration ist $(\epsilon, q_0, w\#)$**
2. **Wenn das Band leer ist, akzeptiere die Eingabe**
3. **Ansonsten ersetze die erste 0 durch B**
   – Wenn keine 0 unter dem Kopf steht, halte an ohne zu akzeptieren
4. **Gehe rechts zur ersten 1; ersetze diese durch B**
   – Vor der 1 dürfen nur Nullen oder Blanks kommen (!)
   – Wenn keine 1 vorkommt, halte an ohne zu akzeptieren
5. **Gehe rechts zur ersten 2; ersetze diese durch B**
   – Vor der 2 dürfen nur noch Einsen oder Blanks kommen (!)
   – Wenn keine 2 am Ende steht, halte an ohne zu akzeptieren
6. **Laufe zurück zum Anfang des restlichen Wortes**
   – Fahre fort mit Schritt 2

Optimierung: Schließe Lücken durch Verschieben

– Verfahren funktioniert analog auch für $\{0^n 1^n 2^n 3^n 4^n | n \in \mathbb{N}\}$

LBAs sind Maschinenmodell für Typ-1 Sprachen

$$\mathcal{L}_1 = \{L \mid L = L(M) \text{ für einen LBA } M\}$$

- **Beweise für $\mathcal{L}_0$ können modifiziert werden**
- **Typ-1 Grammatik $\longrightarrow$ LBA**

  Turingmaschine simuliert Anwendung der Produktionsregeln
  - Ableitbare Wörter werden schrittweise erzeugt und mit w verglichen
  - Beschränkung der Simulation auf Regelanwendungen, die Wörter mit maximaler Länge $|w|$ erzeugen

  Maschine ist linear beschränkter Automat
  - Linkes und rechtes Ende des Bandes wird niemals überschritten
  - Lineare Simulation der Hilfsbänder mit größerem Bandalphabet
- **LBA $\longrightarrow$ Typ-1 Grammatik**
  - LBA muß bei Eingabe w das Band nicht mehr erweitern
  - Simuliere Verarbeitung der Eingabe w mit Wörtern der Form $(w_1, u_1)..(w_i, u_i)(w_{i+1}, q)(w_{i+1}, v_1)..(w_n, v_j)$ statt $w \# uqv \#$
  - Kürzende Grammatikregeln können jetzt expansiv formuliert werden